

Сечение кабеля проложенного в коробе, мм*2		Макси- мальный ток автомата, А	Макс. мощность 1-фазной нагрузки (220В), кВт	Макс. мощность 3-фазной нагрузки (380В), кВт
медь	алюминий			
1,5	2,5	16	4,1	10,5
2,5	4,0	25	5,9	16,5
4,0	6,0	32	8,3	19,8
6,0	10,0	40	10,1	26,4
10,0	16,0	63	15,4	33,0
16,0	25,0	80	18,7	49,5